

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtový Bluetooth ovládač pre PS5

MODEL: HG07

POPIS VÝROBKU

HG07 je multiplatformový Bluetooth ovládač kompatibilný s PS5, iOS, Androidom a PC (Steam). Podporuje pripojenie cez Bluetooth 5.3, ako aj drôtové pripojenie USB-C káblom.

Tlačidlo Domov

Tlačidlo OPTIONS

Tlačidlo

Tlačidlo

Tlačidlo

Tlačidlo

Pravá páčka (R3)

Tlačidlo pre stlmenie mikrofónu

Ľavá páčka (L3)

Smerový ovládač

Tlačidlo SHARE

Tlačidlo L1

Tlačidlo L2

Nabíjací port USB-C

Tlačidlo R2

Tlačidlo R1

Tlačidlo ML

Tlačidlo MR

3,5mm zdierka

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kompatibilita: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Pripojenie: Bluetooth 5.3 / drôtové (USB-C)
- Celkom tlačidiel: 19 digitálnych tlačidiel: [trojuholník], [koliesko], [krížik], [štvorček], hore, dole, vľavo, vpravo, L3/R3, tlačidlo SHARE, tlačidlo OPTIONS, tlačidlo Domov, dotykový panel, L1/R1, L2/R2 s funkciou spúšťa, tlačidlo na stlmenie mikrofónu; plus dve programovateľné tlačidlá ML/MR na zadnej strane a dve analógové páčky
- Senzor: Vstavaný šesťosový senzor pohybu (trojosový akcelerometer + trojosový gyroskop), frekvencia dopytovania 125 Hz
- Vibrácie: Dva vibračné motorčeky
- Panel na prednej strane: Dvojbodový kapacitný dotykový panel
- RGB LED kontrolka (na identifikáciu hráča)

ZVUK

- 3,5mm jack na náhlavnú súpravu
- Vstavaný reproduktor

Poznámka: Bez vstavaného mikrofónu.

NAPÁJANIE

- Vstupné napájanie: 5 V, 500 mA
- Pracovné napájanie: 5 V, 120 mA
- Kapacita batérie: 1 000 mAh

KONŠTRUKCIA

- Rozmery: 160 x 106,6 x 68,1 mm
- Hmotnosť: 250 ± 10 g
- Materiál: ABS plast

POKYNY NA PRIPOJENIE

Pripojenie k PS5

1. Pomocou priloženého USB-C kábla pripojte ovládač k hernej konzole PS5.
2. Stlačte tlačidlo Domov. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite.
3. Ak chcete prepnúť na bezdrôtové pripojenie, odpojte kábel a krátko stlačte tlačidlo Domov.
4. Ak sa chcete opäť pripojiť, stlačte a podržte tlačidlo Domov, kým LED kontrolka nezačne blikať.

Pripojenie k PC

Drôtový režim

Pomocou priloženého USB-C kábla pripojte ovládač k PC. Bude rozpoznaný ako „Bezdrôtový ovládač DualSense“ v režime pre PS5.

Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite. V tomto režime podporuje ovládač hranie na Steame, ako aj náhlavnú súpravu.

Na prepínanie medzi režimom pre PS5 a režimom XInput stlačte a počas piatich sekúnd podržte tlačidlá SHARE + OPTIONS.

Režim

Režim pre PS5

Režim XInput

Názov zariadenia

Bezdrôtový ovládač DualSense

Ovládač Xbox 360 pre Windows

Farba LED kontrolky

Modrá

Zelená

Bluetooth režim

1. Na počítači prejdite do nastavenia „Bluetooth a zariadenia“.
2. Stlačte a počas piatich sekúnd podržte tlačidlá SHARE + Domov, kým LED kontrolka nezačne blikať.
3. V zozname Bluetooth zariadení zvolte „Bezdrôtový ovládač DualSense“.
4. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite.

Zariadenia s operačným systémom iOS (iOS 13.0+)

1. Stlačte a počas troch sekúnd podržte tlačidlá SHARE + Domov. LED kontrolka začne blikať.
2. Otvorte nastavenia Bluetooth v systéme iOS.
3. Zvoľte „Bezdrôtový ovládač DualSense“.
4. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite.

Poznámka: V závislosti od aplikácie alebo hry môže byť kompatibilita niektorých tlačidiel a funkcií obmedzená.

Zariadenia s operačným systémom Android

1. Stlačte a počas troch sekúnd podržte tlačidlá SHARE + Domov, kým LED kontrolka nezačne blikať.
2. V nastaveniach Bluetooth vo vašom zariadení nájdite „Bezdrôtový ovládač DualSense“ a pripojte sa k nemu.
3. Ako znamenie úspešného pripojenia začne LED kontrolka svietiť nepretržite.

FUNKCIA STLMENIA MIKROFÓNU

- Krátke stlačenie tlačidla na stlmenie mikrofónu vypne mikrofón v pripojenej náhlavnej súprave (LED kontrolka pod tlačidlom na stlmenie mikrofónu sa rozsvieti). Opätovné stlačenie mikrofón znova zapne (LED kontrolka zhasne).
- Dlhé (dvojsekundové) stlačenie tlačidla na stlmenie mikrofónu deaktivuje všetky zvukové výstupy (LED kontrolka začne „dýchať“). Opätovným stlačením sa zvuk opäť aktivuje (LED kontrolka zhasne).

NASTAVENIE LED PODSVIETENIA

- Zmena režimu podsvietenia: Podržte tlačidlo OPTIONS a potom stlačte vľavo/vpravo na smerovom ovládači.
- Režimy sa striedajú nasledovne: ľadovo modrá → modrá → fialová → červená → oranžová → žltá → zelená → biela → dýchajúce svetlo → farebná dúha → vypnuté.
- Zmena jasů: Podržte tlačidlo OPTIONS a potom stlačte hore/dole na smerovom ovládači.

PROGRAMOVANIE MAKRO TLAČIDIEL

- Spustenie nahrávania makra: Stlačte a počas troch sekúnd súčasne podržte dotykový panel + tlačidlo ML/MR, kým LED kontrolka nezabliká a ovládač nezavibruje.
- Nastavenie makra: Postupne stlačte požadované tlačidlá (až 24 stlačení).
- Uloženie makra: Opäť stlačte ML/MR.
- Vymazanie makra: Stlačte a počas piatich sekúnd súčasne podržte dotykový panel + tlačidlo ML/MR, kým LED kontrolka nezabliká a ovládač nezavibruje.

Poznámka: Stlačiť a podržať dotykový panel znamená pridržať na ňom prst.

VIBRAČNÁ SPÄTNÁ VÄZBA

Existujú štyri úrovne intenzity vibrácií: 100% – 70% – 30% – 0% (žiadne vibrácie)

Ako zvýšiť intenzitu vibrácií:

Stlačte a podržte dotykový panel a potom posuňte ľavú páčku hore. Tým zvýšite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

Ako znížiť intenzitu vibrácií:

Stlačte a podržte dotykový panel a potom posuňte ľavú páčku dole. Tým znížite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

Poznámka: Stlačiť a podržať dotykový panel znamená pridržať na ňom prst.

AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

Ak sa ovládač po aktualizácii systému odpojuje, je nutné aktualizovať jeho firmware.

Najnovší softwarový ovládač si môžete stiahnuť z www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour.

Aktualizáciu vykonajte na počítači s Windows a riadte sa inštrukciami na uvedenej webovej stránke.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VÝSTRAHY

Všeobecné informácie v súvislosti s bezpečnosťou

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a výstrahy.

Túto príručku si uschovajte pre neskoršie použitie.

Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 6 rokov. Počas používania sa odporúča dohľad dospeléj osoby.

Ovládač žiadnym spôsobom neupravujte ani nerozoberajte. Takéto jednanie bude viesť ku strate záruky a môže predstavovať bezpečnostné riziko.

Pripojenie

Na nabíjanie alebo drôtové pripojenie používajte len USB-C kábel priložený k tomuto výrobku alebo schválený jeho výrobcem.

Výrobok nepripájajte k nekompatibilným alebo poškodeným zdrojom napájania. Pred pripojením sa uistite, že sú všetky konektory čisté.

Elektrická a batériová bezpečnosť

Neprekračujte odporúčané vstupné napätie (5 V). Prepätie môže poškodiť výrobok alebo zapríčiniť vznik požiaru.

Výrobok nevystavujte vlhkosti ani ho neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu výrobku.

Ak výrobok vydáva neobvyklý zápach, prehrieva sa alebo sa nafukuje, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte zákaznícku podporu.

Batériu nevystavujte žiaru ani nadmernému teplu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

VYSTAVENIE PÔSOBENIU BLUETOOTH A RF ŽIARENIA

Tento výrobok využíva technológiu Bluetooth 5.3 a spĺňa európske limity vystavenia rádiovým žiareniam.

Medzi ovládačom a zdravotníckymi prístrojmi, ako sú kardiostimulátory, udržiavajte bezpečnú vzdialenosť.

Funkciu Bluetooth používajte len v súlade s miestnymi predpismi o rádiovom žiarení.

POUŽÍVANIE A PREVÁDZKA

Aby ste predišli únave alebo nepohodliu, vyhnite sa dlhodobému používaniu. Po každých 30–60 minútach si urobte prestávku.

Ovládač nepoužívajte, keď máte mokré ruky alebo keď sa zdá, že je výrobok poškodený.

S výrobkom nehádzajte ani ho nevystavujte silným nárazom.

ÚDRŽBA

Ovládač čistite len suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani kvapaliny.

Keď výrobok nepoužívate, uložte ho na suchom mieste, kde bude chránený pred teplom.

Nepokúšajte sa batériu opravovať ani vymieňať.

LIKVIDÁCIA A EKOLOGICKÉ POŽIADAVKY

Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Namiesto toho ho odložte do kontajnera na elektroodpad, odovzdajte na zbernom dvore alebo výrobcovi.

Výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky v množstve presahujúcom stanovené limity.

VYHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI EÚ

Spoločnosť Trade Invaders S.A.S. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dodávania rádiových zariadení na trh, ako aj so súvisiacimi harmonizovanými normami.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Nakladanie s vyradenými batériami a elektroodpadom

Tento symbol na výrobku, jeho batérii alebo obale znamená, že s týmto výrobkom a jeho batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho by ste takýto odpad mali

odniesť na príslušné zberné miesto s cieľom jeho recyklácie. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a predchádzať potenciálne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s týmto odpadom v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických alebo elektronických zariadeniach. Ďalšie informácie o nakladaní s batériami a elektroodpadom si prosím vyžiadajte u vášho miestneho úradu, spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektroodpadu alebo v obchode, v ktorom ste tento výrobok zakúpili. V tomto výrobku môže byť použitá lítiová, niklovo-metalhydridová alebo alkalická batéria.

SKRÁTENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Trade Invaders týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými nariadeniami smerníc 2011/65/EÚ, 2014/53/EÚ a 2014/30/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na našom webe www.freaksandgeeks.fr.

Spoločnosť: Trade Invaders S.A.S.

Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza

Saint-Thibéry, 34630

Krajina: Francúzsko

Telefónne číslo: +33 4 67 00 23 51

E-mail: sav@trade-invaders.com

Prevádzkové rádiové frekvenčné pásmo modelu HG07 a zodpovedajúci maximálny ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon sú nasledujúce: 2,402–2,480 GHz, < 10 dBm (EIRP).

Energia dodávaná nabíjačkou musí byť v rozsahu od 2,5 wattu, ktoré vyžaduje rádiové zariadenie, do 5 wattov potrebných na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.